

# Variateur Race-Control 10A

## Numéro d'article

AN-7003-80



Race-Control est un variateur pour les moteurs à charbon. Le contrôleur peut être utilisé dans nos bateaux jusqu'à une puissance de 10 A. En raison de sa taille compacte, il convient également aux petits modèles avec peu d'espace dans le fuselage. Le contrôleur est programmé pour marche avant-arrêt-marche arrière. Une prise XT-60 est soudée à la connexion de la batterie. Le moteur est soudé directement sur le câble de raccordement. Il fonctionne dans la plage de tension optimale des batteries LiPo 1-2S ou des batteries plomb-acide 6 V. Le BEC fournit un maximum de 6 V, mais fonctionne également avec des tensions de fonctionnement inférieures de la batterie d'entraînement. Ici, la sortie du BEC est d'environ 0,3-0,4 V en dessous de la tension de fonctionnement (par exemple, batterie d'entraînement 4,8 V = BEC environ 4,5 V)

### Fiches techniques:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| tension de fonctionnement         | 3.4 – 8.4 V       |
| Tours max Courant maximum         | 10A               |
| BEC max.                          | 6 V               |
| courant BEC                       | 0.5 A             |
| Dimension                         | ca 26 x 23 x 9 mm |
| Poids avec câble et fiche environ | ca 11gr           |

emballage de 1pcs